Calling Card

Calling Card ご利用ガイド



Calling Card は IC チップと同等の働きをする、Android 用のアプリケーションです。

タイ国内からのご利用

100 日本 11 100% 11:44 連路先 発信 支援に入り クループ 回 メッセージを送信 11 11:44	100 配 Q ? 0 11:50 1111接続しています : 02 401 9595	82 I B C "ail 82% € 10:56 Calling Card v1.9b Calling Cards TH ★ Tel: 024019595 - Pin: JP Tel: 0345800823 - Pin: SG		
+81 123-45-6789		Tel: 65216370 - Pin: MY except DiGi		
1 a 2 ABC 3 DEF		Tel: 0327275500 - Pin:		
4 GHI 5 JKL 6 MNO		Tel: 3106233198 - Pin:		
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ	·····	VN Vinaph,mobifo Tel: 120886003 - Pin: 04		
* 0+ #	**	ID indosat		
· / E	通話終了	Add New Card Make Call		
∽ û ⊡	► ŵ 🗖	∽ û		
通常通り、+国番号で発信します。	Calling Card が自動的に起動し、弊社	電話終了後は上記のアプリ画面になり		
	の基地局番号(024019595)に接続さ	ます。ホームボタンなどを押しアプリを		
	れ、国際電話回線へ繋がります。	閉じてください。		

アプリの ON / OFF

弊社サービス対応外の国ではアプリが起動しないように設定します。



サービス対応国: タイ・日本・シンガポール・マレーシア・米国・ベトナム・インドネシア・中国・インド・英・仏・独

タイ国外でのご利用

国外でご利用になる際は、Calling Card 内で下記 2点の設定変更が必要です。

★印の移動 (Set as default の設定) 00 🔜 🕼 Calling Card v1.9b 82 🛋 🗈 Calling Card v1.9b 🕑 📶 82% 📋 10:56 100% 📋 12:22 100 🗈 🖬 🕈 Ö Calling Card v1.9b 🕼 100% 🗊 15:55 Calling Cards **Calling Cards** ΤН ΤН JP JP JP Tel: 0345800823 - Pin Edit SG SG Tel: 65216370 - Pin: Tel: 65216370 -Delete MY except DiGi MY except DiGi 0327275500 - Pin rel: 0327275500 - Pir US Duplicate US Tel: 3106233198 - Pin Tel: 3106233198 - Pin VN Vinaph, mobifo VN Vinphone, mobifne Set as default Tel: 120886003 - Pin: 04 Tel: 120886003 - Pin: 04 ID indosat ID indosat Add New Card Add New Card Make Call Make Call Calling Card 🥖 を起動し、渡航先の ★印が選択した国に移動します。 Set as default を選択します。 Card 名を長押しします。(例は JP の場合)

※実際の滞在国と異なる国に★印が設定されていると、国際電話が発信できません。

国番号の変更 (Set country code の設定)

82 № □ C) *ul 82% ● 10:57 Calling Card v1.9b Calling Cards TH Tel: 024019595 - Pin: JP Tel: 0345800823 - Pin: SG Tel: 65216370 - Pin: MY except DiGi Tel: 0327275500 - Pin: US Tel: 3106233198 - Pin: VN Vinaph,mobifo Tel: 120886003 - Pin: 04 ID indosat Compared to the second secon	87 Im Im <td< th=""><th>00 100 100 12:39 Calling Card Calling Card Calling Card Image: Card Enabled Image: Card Country code Image: Country code For North America, enter 1 followed by your area code (e.g. 1408). For other countries, enter your county code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country c</th></td<>	00 100 100 12:39 Calling Card Calling Card Calling Card Image: Card Enabled Image: Card Country code Image: Country code For North America, enter 1 followed by your area code (e.g. 1408). For other countries, enter your county code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country code Image: Country c			
Settings Setting での後、Settingを押す	in call timeout time duration.	n-cal timeout time duration → → ☆ 一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
(ボタンが画面内に出現しない機種では、ホー		(各国国番号:タイ:66 日本:81 シンガポール:65 マレー			
ムボタンの隣のメニューボタンを長押し、また	シア:60 米国:1 ベトナム:84 インドネシア:62 中				
は P.3 を参照下さい。)		国:86 インド:91 英:44 仏:33 独:49)			

※タイにお戻りの後は Country code を 66 にお戻し下さい。

※ベトナム・マレーシア・インドネシア・インドにおいては、特定の携帯キャリア(通信事業者)に手動で接続する必要があります。

See Malaysia: DiGi 以外

Vietnam: Vinaphone, Mobifone

Indonesia: Indosat India: Airtel, Aircel, Vodafone

設定方法: 設定 > その他の設定 > モバイルネットワーク > 通信事業者

※ネットワークを手動選択した後に別の国へ渡航される場合は、必ずネットワーク設定を自動(Automatic)にお戻し下さい。特定のネットワークを手動選択した ままの状態では、他国の電波を受信できません。

アメリカで接続されない場合も、上記と同じ方法で別の携帯キャリアへの接続をお試し下さい。 Х インドネシアにて、データローミングパッケージによりTelkomselへの接続指定がある場合は、同時にご利用頂けません。 × 🗆 (国際発信時は indosat、データ通信時は Telkomsel と切り替えてご利用ください。)

選択方式でのご利用方法 (One Touch Dial 機能の Off)

国際電話の発信時に都度、回線を選ぶことも可能です。また機種によってアプリの自動起動に問題がある場合は、こちらのご 利用方法となる場合があります。

39 🖺	39 🗈 💼	39% 📑 18:31	39 👞 🛱	.11 39% 🖨 18:31	38 🖬 🛱	.11 38% 🔒 18:31	
Calling Card	連絡先 発信 お気に入り	225 グループ	Calling Card V1.98			.	
Enabled	9 メッセージを送信		Calling		02 401 9595		
Enabled: international calls will be			+812345	+81234567890			
diverted by Calling Card.	1 連絡先に追加						
One Touch Dial			Direct Dial				
			+81234567890	-			
Enabled: Call log will be updated with	+01 224 56 700	101 224 56 7000)#			
destination number.	+01 234-30-709		.IP				
Set country code Calling Card uses your country code		3 DEF	0345800823,8123456789	90#			
to distinguish local from international calls	4 GHI 5 JKL	6 мно	SG				
In-call screen timeout	7 PORS Q TUV	Q WXYZ	65216370,81234567890#	<i>t</i>		<u> 2</u>	
Override automatic	1	9	0327275500.8123456789	90#		184 <u>1</u> (1979)	
Disabled: app automatically computes	* 0+	#	US		×		
Timer duration	· ·		Abort Ca	all	240 60 T		
	★ ♦		★ ☆	- :	← △		
Setting 内、One Touch Dial のチェッ	通常通り、+国番号で発信	言します。	選択画面が表示され	ます。	Kcom 回線経由	での発信が始	
クためします			タイからけ エリ を選邦	日本からけ	キリキオ		
			アイルウは 「17 を広い、日本ルウは よりまり。				
		JP を選択してください。					
L							

※Ont Touch Dial を Off にした場合も、タイ国外でのご利用時には Set country code の変更作業(P.2 後半参照)が必要です。

Menu ボタンの使えない端末について(Samsung Galaxy の一部機種等)

メニューボタン : が画面内に出現せず、端末のメニューボタン (ホームボタンの隣)の長押しも効かない機種の場合は Assistant Menu 機能からメニューの呼び出しが可能です。(ZTE 端末では Mi-POP 機能)

Assistant Menu の表示

Samsung端末: Settings > Accessibility > Dexterity and Interaction > Assistant menu をONに

ZTE端末: 設定 > すべての設定 > Mi-POP > 有効にする

このような Assistant Menu ボタンが画面内に表示されます。

Calling Card の設定

